



**NUM'AXES**

| Réf.   | Désignation                  | Catégorie légale | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (g) | Piles        | Prix public conseillé |
|--------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
| NUM551 | Piège photographique PIE1078 | Vente libre      | 12.7          | 7.9          | 10.3         | 440       | Rechargeable | 280,00 € TTC          |

### **Surveillance connectée et polyvalente pour la faune et la sécurité.**

Le **PIE1078** de Num'Axes est un **piège photographique cellulaire** capable d'envoyer photos et vidéos en 4G, idéal pour la surveillance animalière ou la protection de sites isolés.

- **Transmission** : photos par MMS/e-mail, vidéos par e-mail
- **Résolution photo** : jusqu'à 30 MP
- **Résolution vidéo** : jusqu'à 4K (carte) / 480P (e-mail)
- **Capteur PIR** : angle 60°, portée 20 m
- **Flash infrarouge** : 6 LED invisibles, portée 20 m
- **Déclenchement** : ultra rapide ~0,1 seconde
- **Mode Time Lapse** : prises régulières sans détection PIR
- **Mémoire** : carte SD jusqu'à 256 Go (classe 10)
- **Alimentation** : piles AA, batteries 18650 ou 12V externe
- **Écran** : LCD couleur 2.4" pour configuration rapide
- **Étanchéité** : IP66 – usage outdoor intensif
- **Application mobile** : contrôle à distance iOS/Android

### **Surveillance connectée en toute autonomie**

Le **PIE1078** envoie **photos par MMS ou e-mail** et **vidéos par e-mail** vers 1 à 4 destinataires. Grâce à son module 4G intégré, il détecte automatiquement l'opérateur mobile de la carte SIM insérée et configure les paramètres d'envoi. Le choix de l'opérateur est libre. **Note** : la carte SIM Num'Axes NGSIM001 n'est pas compatible (pas de MMS).

### **Capteur PIR et vision nocturne réglable**

Le capteur de mouvement couvre **60° sur 20 m** avec **3 niveaux de sensibilité**. Les **6 LED infrarouges invisibles** s'activent automatiquement selon la luminosité. Le mode nuit est ajustable pour adapter la portée du flash à vos besoins.

### Photos et vidéos haute résolution

Le piège enregistre sur carte SD jusqu'à **30 MP en photo** et **4K en vidéo**. Pour l'envoi, il compresse automatiquement les fichiers : **640x480 px** pour les MMS, jusqu'à **480P** pour les vidéos email. Les formats sont configurables selon l'usage.

### Multiples modes de capture

**Photo seule** (1 à 10 clichés), **vidéo seule** (audio activable ou non) ou **photo + vidéo** par déclenchement. Le mode **Time Lapse** permet une prise automatique à intervalles réguliers, indépendamment de toute détection PIR.

### Programmation avancée et marquage des fichiers

Jusqu'à **2 plages horaires programmables** par jour. Les photos peuvent inclure l'heure, la date, la température, la phase lunaire, le nom de l'appareil, la batterie restante et les **coordonnées GPS**. Le nom de l'appareil est personnalisable et un mot de passe peut être défini.

### Conception robuste et terrain

Résistance IP66, boîtier interchangeable (coque noire ou camo fournie), poids de **440 g à vide**, dimensions compactes. Le déclenchement ultra rapide (0,1 s) assure la capture instantanée du mouvement détecté.

### Autonomie longue durée

Alimentation par **8 piles AA** ou **4 batteries Li-ion 18650**. Compatible avec **bloc secteur 12V** ou **panneau solaire SOL1072** (seulement pour batteries 18650). La **fonction d'enregistrement en boucle** optimise le stockage.

### Écran LCD et téléchargement USB-C

L'écran 2.4" couleur facilite les réglages et la prévisualisation des contenus. Le **port USB Type-C** permet le transfert rapide des fichiers (câble fourni).

### Conseils d'installation

Installez à **1,5 – 2 m de hauteur**, légèrement incliné vers le bas. Orientez nord ou sud, évitez branches ou herbes devant l'objectif. Fixation stable recommandée. Vérifiez piles, carte SD, date et heure avant de quitter les lieux.

### Contenu de l'emballage

- **1 piège photo PIE1078 4G**
- **1 coque supplémentaire camo**
- **1 antenne 4G**
- **1 câble USB Type-C**
- **1 sangle de fixation**
- **1 guide de démarrage rapide**

## F.A.Q

### Puis-je utiliser n'importe quelle carte SIM ?

Oui, l'appareil détecte automatiquement l'opérateur et configure l'envoi. La carte SIM Num'Axes n'est pas compatible avec le PIE1078.

### Le PIE1078 envoie-t-il des vidéos ?

Oui, les vidéos sont envoyées par e-mail jusqu'à 10 secondes. La qualité est adaptée au transfert (max 480P).

## **Quelle alimentation privilégier pour une longue autonomie ?**

Les batteries Li-ion 18650 offrent une excellente autonomie, surtout si combinées au panneau solaire SOL1072 compatible.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*